

NT-502C

La serie NT de Forza ofrece protección eléctrica a su computadora personal y periféricos.



De tamaño compacto, la unidad es ideal para espacios de trabajo limitados en la oficina y el hogar. Aunque pequeña en tamaño, proporciona la máxima protección ante la constante amenaza de fallas en el suministro eléctrico.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de alimentación ininterrumpible
- Protección eléctrica para equipos de uso residencial y comercial
- Regulador de voltaje (AVR), corrige automáticamente las variaciones en el suministro
- 4 tomacorrientes para proteger sus equipos
- Protección de red, internet y línea telefónica RJ45/11
- 3 años de garantía



Ideal para



500VA

NIVEL DE PROTECCIÓN 5

- + Interruptor
- + Supresor de sobretensión
- + Protector de voltaje
- + Regulador de voltaje
- + Respaldo de batería

MODELO	NT-502C
Aspectos generales	
Capacidad	500VA/250W
Entrada	
Tensión nominal	220V
Margen de tensión	162-268VCA
Frecuencia	45-65Hz (detección automática)
Tipo de enchufe	Italiano (CEI 23-50)
Salida	
Tensión nominal	220V +/- 10%
Frecuencia	50/60Hz
Estabilidad de frecuencia	+/- 1Hz en modo de batería
Forma de onda	Onda sinusoidal modificada
Número total de salidas	4 tomacorrientes italianos (CEI 23-50)
Tomacorrientes con respaldo de batería / protección contra sobretensión	4
Protección para teléfono/módem/fax	RJ-11
Batería	
Tipo y número de baterías	12V/4.5Ah (1)
Tiempo de autonomía	18min**
Tiempo de recarga	Hasta el 90% de su capacidad en 4 horas
Regulación de tensión	
Tensión de corte máxima	268VCA +/- 5%
Elevación	162-204V +/- 5%
Atenuación	236-268V +/- 5%
Tensión de corte mínima	162VCA +/- 5%
Regulación de frecuencia	
Selección de frecuencia automática	Incluido
Transferencia a línea/batería	
Tiempo de transferencia típico	2-4ms
Transferencia por baja tensión de línea a batería	162VCA +/- 5%
Transferencia por alta tensión de línea a batería	268VCA +/- 5%
Alarmas/Indicadores	
Indicadores	Modo de CA: azul fijo Modo de batería: azul intermitente Modo de falla: luz azul apagada
Audible	Modo de batería: se activa cada 10 segundos Bajo voltaje de la batería: se activa cada 1 segundo Sobrecarga: se activa cada 0,5 segundo Falla: sonido continuado
Protección	
Protección total	Regulación de tensión, protección contra sobrecargas, descargas y subidas repentinas de tensión
Joules	200J
Características especiales	
Opción de "arranque en frío"	Incluido
Recarga automática	Incluido
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0-40°C
Temperatura de almacenamiento	-20-50°C
Humedad relativa	0-90% no condensada
Ruido audible	<40 dB a un metro de distancia

MPN	NT-502C
Características físicas	
Interruptor de encendido	Botón a presión
Cubierta	Plástico ABS retardador de llama
Dimensiones	280x102x142mm
Peso	3,7kg
Información adicional	
Garantía	3 años*

*Límite de 2 años en las baterías
 **Computadora individual más monitor



Forza Power Technologies™ es marca registrada. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivos informativos solamente y por ende, no representa recomendación ni promoción alguna por parte de la empresa. Forza Power Technologies™ no asume responsabilidad alguna por el uso ni el funcionamiento de tales productos. Fabricado en China.